

Pin	Funktion	Eingang / Ausgang	Leuchtmittel	Kabelfarbe Leitungssatz	Kabelfarbe Auto	Querschnitt	Kontaktbreite
1	Blinker vorne links	Ausgang (+)	21W oder LED	schwarz-weiß		1,00mm ²	2.8mm
2	Blinker vorne rechts	Ausgang (+)	21W oder LED	schwarz-grün		1,00mm ²	1.5mm
3	Kontrollleuchte Warnblinker	Ausgang (-)	3W oder LED	braun-orange		0,50mm ²	1.5mm
4	Kontrollleuchte Blinker links	Ausgang (-)	3W oder LED	braun-gelb		0,50mm ²	1.5mm
5	Kontrollleuchte Blinker rechts	Ausgang (-)	3W oder LED	braun-grün		0,50mm ²	1.5mm
6	Soundmodul	Ausgang (+)	XXX	rot		0,50mm ²	1.5mm
7	Blinker hinten links	Ausgang (+)	21W oder LED	schwarz-grau		1,00mm ²	1.5mm
8	Blinker hinten rechts	Ausgang (+)	21W oder LED	schwarz-blau		1,00mm ²	2.8mm
9	Seitenblinker links	Ausgang (+)	5W oder LED	schwarz-lila		1,00mm ²	2.8mm
10	Seitenblinker rechts	Ausgang (+)	5W oder LED	schwarz-rosa		1,00mm ²	1.5mm
11	Blinker links	Signal Eingang (+)	XXX	weiß-schwarz		0,50mm ²	1.5mm
12	Programmierschalter	Signal Eingang (+)	XXX	orange-lila		0,50mm ²	1.5mm
13	Soundmodul	Ausgang (-)	XXX	rosa		0,50mm ²	1.5mm
14	Batterie (30)	Eingang/Ausgang (+)	XXX	nicht belegt	XXX	XXX	1.5mm
15	Batterie (30)	Eingang/Ausgang (+)	XXX	nicht belegt	XXX	XXX	1.5mm
16	Spannungsversorgung (30)	Eingang (+)	XXX	rot		2,50mm ²	2.8mm
17	Zündungsplus (15)	Signal Eingang (+)	XXX	schwarz		0,50mm ²	2.8mm
17	Programmierschalter (an 15)	Signal Eingang (+)	XXX	schwarz		0,50mm ²	2.8mm
18	Warnblinkschalter	Signal Eingang (+)	XXX	rot-gelb		0,50mm ²	1.5mm
19	Bremslichtschalter	Signal Eingang (+)	XXX	schwarz-rot		0,50mm ²	1.5mm
20	Blinker rechts	Signal Eingang (+)	XXX	grün-schwarz		0,50mm ²	1.5mm
21	Standlicht (58)	Signal Eingang (+)	XXX	grau-lila		0,50mm ²	1.5mm
22	Soundmodul	Ausgang (-)	XXX	braun		0,50mm ²	1.5mm
23	Masse (31)	Eingang/Ausgang (-)	XXX	nicht belegt	XXX	XXX	1.5mm
24	Spannungsversorgung (31)	Eingang (-)	XXX	braun		2,50mm ²	2.8mm

In die Spalte "Kabelfarbe Auto" können die angeschlossenen Fahrzeugleitungen eingetragen werden, um diese später ohne Demontage zuordnen zu können.

Angegebene Wattzahlen für Glühlampen dürfen nicht überschritten werden, Verwendung von Birnen mit geringerer Leistung ist möglich.